

**PRESENTATION :**

Les diffuseurs sonores Sirroco de forte puissance émettent le son NFS 32001 supérieur à 105 dB classe C ou 90 dB classe B selon la Norme NFS 32001. Le diffuseur Sirroco Me permet de diffuser un message d'alarme vocal en français ou en anglais

COMPATIBILITE :

ECS adressables et conventionnels

**Baltic 512/
Baltic 1024,
Kara 8 UP et Kara EXT**

CMSI adressables et conventionnels

**Pacific type B,
Baltic 512 type B,
Kara 8 type B**

LES PLUS :

- Performances Sirroco Me
- Synchronisation Sirroco Me par fil supplémentaire
- Configurable par switch
- Choix du message
- Langage français/anglais
- Existe en voix féminine ou masculine (Sirroco Me)

**SIRROCO C
SIRROCO ME**

**Dispositif sonore d'alarme feu de forte puissance,
Alarme vocale**

**CARACTERISTIQUES GENERALES :
Sirroco Me / Sirroco C**

- 9 à 60 Vcc

Consommation :

- Sirroco Me : de 9 à 150 Ma

- Sirroco C : 200mA / 24 Vdc, 355 Ma / 48 Vdc
26mA / 24Vcc – 40mA / 48 Vcc

Puissance sonore :

- Sirroco Me : 86 à 104 dB à 2 m

- Sirroco C : supérieur à 105dB

Température de fonctionnement :

- - 10 à 55°C

Environnement :

- Type A et B

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :**Dimensions :**

H 106 mm x L 106 mm x P 125 mm

Poids :

950 g

Indice de protection :

IP 54

Matière :

ABS beige

CERTIFICATIONS :

SIRROCO Me : NF EN 54-3/A2

SIRROCO C : NF EN 54-3, NFS 32001

N° CERTIFICAT CE :

SIRROCO Me : 0333 CPD 075345

SIRROCO C : 0333 CPD 075376