

DMR SEXTANT

Déclencheur manuel adressable avec liaison RADIO



GLSI SÉCURITÉ



DESCRIPTION :

Le Sextant-DMR est un Déclencheur Manuel (DM) RADIO adressable qui communique avec un Sextant-OIR. Il est doté d'une fonction test.

COMPATIBILITÉ

- SEXTANT OIR / DOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Appairage avec un Sextant-OIR

Fonction de test

Alimentation :

- 2 x 2 piles lithium ou piles Alcaline AA LR6
- Portée de 1000 m en champs libre
- Fréquence radio : 433/868 MHz
- Appairage avec un Sextant-OIR

Autonomie :

- Pile : lithium = 10 ans / alcaline = 8 ans

Physique :

- Système de fermeture par vis
- Dimensions : L 89 mm x H 89 mm x P 35 mm
- Poids : 110 g
- Matière, couleur : ABS, rouge
- Indice de protection : IP 44 / IK 07, IK 10 (avec coupure de protection)
- Température de service : -10°C à +55°C

LES PLUS

- APPAIRAGE SIMPLIFIÉ VIA CLEF D'APPAIRAGE
- RADIO LONGUE PORTÉE
- FONCTION DE TEST
- EMBARQUE 4 PILES, MAIS FONCTIONNE AVEC 2 PILES EN FIN DE VIE DU PREMIER JEU, LE SEXTANT BASCULE AUTOMATIQUEMENT SUR LE SECOND JEU DE PILES.
- AUTONOMIE DE 8 ANS AVEC PILES LITHIUM ET DE 6 ANS AVEC PILES ALCALINES